



**DESCRIÇÃO**

Alemite lançou sua nova engraxadeira de 20 volts com bateria de Íon de Lítio para lubrificação geral de máquinas e equipamentos. Projetada para melhorar a produtividade através da eliminação de desperdícios, o inovador modelo 596-B1 tem vários recursos de inteligência integrados.

Um visor multifuncional de cristal líquido (LCD) e vários ícones mostram todas as condições de uso. O operador pode saber em tempo real a quantidade de graxa sendo injetada, o nível de graxa no cilindro, a carga da bateria, falta de escorva (ar no sistema ou cilindro vazio) ou *stall* (linha ou pino bloqueados).

A engraxadeira é fornecida em resistente maleta moldada contendo todos os componentes. Além de armazená-los, oferece proteção e simplifica a guarda e o transporte.

O abastecimento é feito com cartucho de 397g (14 oz), por sucção ou bomba de transferência (requer conexão 322610).

**DESTAQUES**

- Chave para escolha da vazão desejada
- Refletor LED para iluminar áreas escuras
- Interruptor alterna a unidade de medida (gramas ou onças), liga e desliga o refletor e reinicia os dados
- Visor protegido com moldura resistente a impactos
- Design ergonômico para menor esforço físico
- Mangueira ultra flexível de 0,9 m com acoplador hidráulico (340067 + 308730)
- Carregador de 70 minutos
- Motor durável, eficiente e silencioso com rolamentos de esfera e agulha

**ESPECIFICAÇÕES**

| Modelo | Bateria  |       | Carregador  | Pressão              | Vazões (g/min) (2) |       | Escalas                   | Cilindro (3) | Peso   |
|--------|----------|-------|-------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------------|--------------|--------|
|        | Voltagem | mAh   |             |                      | Alta               | Baixa |                           |              |        |
| 596-B1 | 20 (1)   | 2.500 | 110 V/60 Hz | 10.000 psi (690 bar) | 170                | 113   | 0 ~ 999 g<br>0,0 ~ 999 oz | 454 g        | 2,9 kg |

- (1) - Máxima voltagem inicial sem carga  
 (2) - Precisão de medida: ±3% com vazão alta e ±4% com vazão baixa  
 (3) - Autonomia com bateria carregada: 13 cartuchos com vazão alta e 15 com vazão baixa

**ACESSÓRIOS**

| Inclusos        |            | Não inclusos  |                   |
|-----------------|------------|---------------|-------------------|
| Bateria (2 pcs) | Carregador | Alça tiracolo | Válvula de alívio |
| 343291          | 343290     | 339812        | 340338            |



Bateria e carregador

Visor LCD

OUTROS MODELOS SIMILARES SOB CONSULTA

|                                      |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| <b>VERTEC</b><br>Com, Imp e Exp Ltda | Tel.: (11) 3507-0885<br>e-mail: vertec@vertec.com.br | www.vertec.com.br |
|--------------------------------------|--|-------------------|